



POWERTRON®

Reguladores de Voltaje

Modelo
PT10K120

Regulador Automático de Voltaje 10 KVA 120 Volts



NOM



Alta precisión. Regulación continua, sin escalones. Bajo consumo de energía.
Soporta arranque de motores.

Capacidad	10 KVA, 66 Amp., 8,000 Watts
Voltaje de Salida	120 VCA $\pm$ 2.5%cc
Voltaje de Entrada	84-138 VCA
Conexión	Dos hilos (Fase, Neutro) más Tierra Física
Frecuencia	60Hz
Tecnología	Electromecánico servo controlado
Factor Potencia	0.8
Velocidad de Respuesta	Menor a 10 V/S (a máxima desviación)
Equipamiento	Interruptor Termomagnético, voltímetros de entrada y salida
Distorsión Armónica	Menor a 1%
Generación de Calor	Mínimo
Generación de Ruido	Mínima
Dimensiones (Aprox)	24x28x47 cms
Peso (Aprox)	36 Kg.
Garantía	3 años de acuerdo a póliza

INSTALACIÓN

Debe ser realizada por personal capacitado con conocimientos en instalaciones eléctricas y normas eléctricas vigentes de la localidad.

Se deben considerar las distancias, amperes y diámetros adecuados para los conductores, especificados por las normas eléctricas vigentes. Además se recomienda el uso distintivo (colores) para evitar confusiones.

Al conectar o realizar mantenimiento trabaje siempre en total ausencia de voltaje.

RECOMENDACIONES

No energice el regulador en ambientes demasiado húmedos ó con rocío de lluvia.

Verifique que la carga NUNCA exceda o iguale la capacidad expresada en la etiqueta del regulador, la carga adecuada debe ser menor a la capacidad máxima especificada menos un 20%.

En el caso de motores verifique el amperaje al momento del arranque de estos.

Importante: La tierra física es un elemento de seguridad. No debe utilizarse en sustitución del neutro.

Ventas

Controvac, S.A.
Av. Jaime Balmes 11-Torre B, Piso 4,
Polanco I Secc., Miguel Hidalgo, 11510
Ciudad de México

Tel: 55 21 65 15, 55 21 7724
ventas@controvac.com
controvac.com